

راهنمای استفاده از پورتال جهت دریافت فایل verifone config

ابتدا از قسمت شعب و نمایندگی ها گزینه "دریافت فایل Verifone Config" را انتخاب کرده و فرم را طبق مراحل زیر تکمیل نمایید:

- ۱ - بندهای ۱ تا ۳ غیر قابل تغییر هستند.
- ۲ - بند ۴ (شماره ترمینال): حتما می بایست ۸رقمی باشد. به طور مثال شماره ترمینال ۵۳۴۳ به صورت ۰۰۰۲۵۳۴۳ وارد می گردد.
- ۳ - بند ۵ (تلفن پذیرنده): شماره تلفن پذیرنده را از نگین در این قسمت وارد نمایید.
- ۴ - بند ۶ (نام پذیرنده): نام پذیرنده را از نگین در این قسمت وارد نمایید.
- ۵ - بند ۷ (آدرس پذیرنده): تا ۲۳ کاراکتر می توان آدرس پذیرنده را وارد نمود.
- ۶ - بند ۸ (تلفن شبکه): شماره تلفنی که کارتخوان از طریق آن تراکنش می زند. مثلا تلفن E1 تهران : ۰۰۰۵۱۰۰۰
اگر دستگاه نیاز به پیش شماره داشت نیز آنرا وارد نمایید. (مثلا : ۰۲۱۶۴۰۵۱۰۰۰)
- ۷ - بند ۹ (شناسه پذیرنده): همان شماره پذیرنده است که از نگین وارد می کنیم.
- ۸ - بند ۱۰ (مدل ترمینال): این مقدار قابل تغییر نیست.
- ۹ - بند ۱۱ (سریال): در اینجا شماره سریال دستگاه را از پشت آن وارد می کنیم. مثلا : ۰۰۳-۲۱۳-۵۷۵ دقیقاً از سمت چپ به راست وارد کنید.
- ۱۰ - بند ۱۲ (part Number): این مقدار قابل تغییر نیست.

سپس دکمه "ثبت اطلاعات" را می زنیم.

با ثبت اطلاعات گزینه "دریافت فایل" ظاهر می شود که با کلیک راست روی آن و انتخاب `save target as` اقدام به دریافت فایل می کنیم.

چند نکته مهم:

- ۱ - در ورود شماره ترمینال و شماره سریال دستگاه دقت شود. زیرا اگر این مقادیر به اشتباه وارد و بعد فایل `config` تولید شود، امکان تغییر وجود نداشته و تا زمانیکه تغییرات از سوی واحد فنی اعمال نگردد در عمل یک دستگاه و یک ترمینال غیر قابل استفاده خواهد شد.
- ۲ - باقی بندها قابل اصلاح می باشد.
- ۳ - با استفاده از گزینه "جستجوی Verifon Config" می توان فایل تولیدی را بار دیگر دریافت کرد.

ضمناً به اطلاع می رساند، نسخه نرم افزار این دستگاه در شیرپروینت قسمت توسعه فن آوری اطلاعات "نسخ معتبر Application کارتخوان" به نام فایل RV در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ قرارداد شده است که قابل دسترس کلیه همکاران میباشد.